RECB104
Akkumulátortöltő

Használati utasítás – használat előtt olvassa el figyelmesen!

Az **RECB104** típusú akkumulátortöltő alkalmas 12V ólom-sav akkumulátorok (20-50Ah) beltéri töltésére, az alábbiak betartásával.

1. Egyszerre mindig csak egy akkumulátor töltését végezze.
2. Az akkumulátortöltő kizárólag 12 Voltos ólom-sav akkumulátorok töltésére alkalmas.
3. Akkumulátorok töltését mindig jól szellőztetett helységben végezze, kerülje a nyílt láng használatát és a szikrakeltést!
4. Hibás vagy nem tölthető akkumulátort ne töltsön, mert robbanást okozhat!
   (Cellapezsgés, melegedés esetén ne folytassa a töltést!)
5. A töltő ne kerüljön gyerekek és csökkent fizikai-szellemi képességű egyén kezébe!
6. Rendszeresen ellenőrizze a töltő vezetékeinek és burkolatának épségét, sérült töltővel ne töltsön!

Töltés menete:

1. Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz. Ügyeljen a helyes polaritásra. (Piros a pozitív, fekete a negatív). Fordított polaritás esetén a hálózati kábel fészkében elhelyezett biztosító kiolvad! Ha a töltő nem működik, ellenőrizze a biztosítékot és szükség esetén cserélje ki gyári új betétre. (RECB104 -5A)
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230V hálózatra. („Power” piros LED világít)
3. A töltés automatikusan megkezdődik. Ezt a töltésjelző „Charging” sárga LED jelzi.
4. Amikor az akkumulátor feltöltődött, kigyullad a töltés végét jelző zöld LED. („Fully Charged”). Ekkor először húzza ki a töltőt a konnektorból, majd vegye le a töltő csipeszeit az akkumulátorról. **Ne hagyja a töltőt hosszabb ideig az akkumulátoron!**

Technikai adatok:

Bemeneti feszültség/áram:	230V/0,3A/50Hz
Max töltőáram:	4A=
Töltési karakterisztika:	W
Méretek:	215mm x 80mm x 180mm
Tömeg: :	1,77 Kg

A töltő nem rendelkezik szikravédelemmel.
A rövidzárlat-, túláram,- és a polaritásvédelem biztosítóval megoldott.

CE szabványnak megfelel
EMC:(EMC55014-1 / EN55014-2 / EN61000/3/2 / EN61000-3-3
LVD: EN60335/1 / EN60335-2-29
EMF: EN50336

Jótállási jegy

RECB104 Akkumulátortöltőhöz

Típus: RING RECB104

A készülék gyári száma: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A vásárlás helye, időpontja:

_____ 201 _____ hó_____nap
(betűvel)

PH. _____
eladó

Jótállási feltételek:

1. A jótállási idő a vásárlás napjától számított 12 hónap.
2. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett, gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik.
3. A jótállási jegynek tartalmaznia kell a vásárlás helyét és idejét, valamint az eladó aláírását és pecsétjét.
4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás esetén a jótállás megszűnik.
5. Jótállási igényével kérjük forduljon az eladási helyhez.